

i.LASH – HD4

Für Harley-Davidson Modelle Softail Breakout & Slim

Baujahr 2013 -2017

Schaltplan



Das i.LASH – HD4 funktioniert mit allen Kellermann DF Produkten.

- Es enthält Fahrzeugkompatible Steckverbindung
- Erzeugt die korrekte Blinkfrequenz
- Keine Fehlermeldungen im Cockpit

Entwickelt für die Harley-Davidson Softail Modelle Breakout & Slim von Baujahr 2013 – 2017 hinten, an denen die original 3in1 Blinker durch Kellermann DF Blinker ausgetauscht werden.

Achtung! Wenn original Blinker mit Glühlampen verbaut waren, muss ggf. die Option „LED Blinker“ in der Software bei ihrem Harley-Davidson Vertragshändler aktiviert werden.

Elektrischer Anschluss

Ziehen Sie den Original 3in1 Stecker der Blinker ab, dieser befindet sich i.d.R. unter der Sitzbank oder im Seitendeckel und stecken sie die i.LASH-HD4 Stecker ein.

Danach verbinden Sie die linke und rechte Seite mit dem Kellermann DF Produkten. Dafür drehen Sie die Posilocks an beiden Seiten auf, aber nicht ab. Entfernen Sie 5 mm der Isolierung der beiden Kabelenden. Schieben Sie dann eines der beiden blanken Enden in die eine Seite des Posilocks und drehen Sie diese Seite zu. Auf die andere Seite kommt das entsprechende Kabel mit der gleichen Kabelfarbe. Verbinden Sie alle gleichen Kabelfarben rechts und links mit Posilocks.

